



**Connecteurs WAGO pour des
raccordements électriques rapides**

Décharge de 90 minutes

Intensité réglable de 0 à 10 V

Série EBF Batterie de secours ovale



**GARANTIE DE
5 ANS**

La batterie de secours ovale EBF offre une alimentation aux luminaires pour plafonds élevés lors des pannes de courant. Elle est conçue pour être installée au-dessus d'un luminaire pour plafonds élevés. Plusieurs options de montage sont offertes.

Caractéristiques et avantages principaux

- IP65
- Tests à distance
- De 100 à 347 V
- Décharge de 90 minutes
- Connecteurs WAGO pour des raccordements électriques rapides
- De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
- Intensité réglable

POURQUOI CHOISIR CETTE BATTERIE DE SECOURS?

AUTODIAGNOSTIC

Tests d'autodiagnostic mensuels et annuels



RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SIMPLES

Se raccorde directement à l'entrée c.a. d'un pilote DEL.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les luminaires monopoints pour plafonds élevés HBV1 et HBX2 (certains modèles).

Modèles disponibles

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	SORTIE	DIMENSIONS	POIDS	GRADATION
EBF-40-3	De 100 à 347 V	40 W	≤ 175 V	Ø : 5 1/8 po (130 mm) H. : 9 13/16 po (250 mm)	3,3 kg (7,3 lb)	De 0/1 à 10 V

Compatibilité avec les modèles EBF

MODÈLE	DESCRIPTION
HBV1	Luminaire monopoint économique pour plafonds élevés
HBX1 (de 120 à 347 V seulement)	Luminaire monopoint pour plafonds élevés
HBX2 (de 120 à 347 V seulement)	Luminaire monopoint pour plafonds élevés
LHB3 (de 120 à 347 V seulement)	Luminaire linéaire pour plafonds élevés